# Moltiplicatore di coppia Power Torque Setter PTS

**SKU:** PTS-800EX · **Categorie:** Avvitatura elettronica controllata, M-Strumenti manuali · **Brand:** Kuken



## Descrizione

**Il PTS è un moltiplicatore di coppia elettronico progettato per garantire serraggi precisi, ripetitivi e tracciabili. Grazie al trasduttore integrato, al controllo a due velocità e alle funzioni di sicurezza, assicura massima affidabilità nelle applicazioni industriali.**

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Coppia (Nm)** | 400-800 |
| **Step (Nm)** | 1 |
| **No. Max di Canali** | 3 |
| **Velocità max (rpm)** | 90 |
| **Consumo (m/min)** | 0.38 |
| **Livello rumorosità (dB A)** | 78 |
| **Vibrazioni (m/s)** | 0.2 |
| **Quadro** | 1" |
| **Lunghezza (mm)** | 404 |
| **Peso (kg)** | 6.4 |
| **Tipologia** | Moltiplicatore di coppia |
| **Serie** | EX |

© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.
Via della Resistenza, 53 20090 Buccinasco (MI) - Italia | C.F./P. IVA 01870750161 - CCIAA BG 243678

Caratteristiche generali
Trasduttore di coppia integrato e precisione 5% ISO5393
Avviamento a due step: accostamento rapido + velocità di lavoro
Arresto automatico a coppia raggiunta con segnalazione GOOD/NG
3-4 valori di coppia programmabili
Uscita dati RS232C o Porta LOG per PLC
Funzione di rilevamento errori
Alimentazione con batterie AA
Opzioni
Barre di reazione su richiesta (ISO10, universale o personalizzate)
Password di sicurezza per la CPU
Software PC PTS-COM
Stampante dati dedicata
Nota: Tutti i modelli sono disponibili con porta di comunicazione (aggiungere suffisso COM, PTS-XXXX COM) e/o cartuccia di memoria estraibile (PTS-XXX LOG)
Nr. 4 batterie AA

## Brand

### Kuken

Azienda giapponese specializzata nella progettazione e produzione di utensili pneumatici e moltiplicatori di coppia trasduttorizzati per applicazioni industriali.

Qualità, determinazione e innovazione hanno reso Kuken un marchio apprezzato a livello internazionale per le proprie soluzioni specialistiche.

© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.