Alimentatore automatico FK

SKU: FK-526 · **Categorie:** Alimentatori semiautomatici per viti · **Brand:** Entrust



Descrizione

Studiati per organizzare e automatizzare le aree di lavoro e le celle di produzione rendono più efficienti i processi di assemblaggio. La lama basculante, sinonimo di affidabilità, la guida vibrante regolabile e l'intensità della vibrazione, la possibilità di adattarsi a molteplici tipologie di viti (anche con rondelle), rendono questa soluzione ideale per ogni esigenza.

Specifiche

⌀ vite d	2.6
Lunghezza vite L mm	2.8
Lunghezza vite + rondella L (mm)	4.0
Lung. Max Viti (mm)	18.0
⌀ max testa	4.2
Tipologia	Alimentatore
Serie	FK
Tipo di alimentazione	Elettrica
Alimentazione (VDC)	12
Larghezza (mm)	155
Lunghezza (mm)	120

© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.
Via della Resistenza, 53 20090 Buccinasco (MI) - Italia | C.F./P. IVA 01870750161 - CCIAA BG 243678

Altezza (mm)	137
Peso (kg)	1.1
Livello rumorosità (dB A)	66

TrasformatoreÂ AC100 - 240V 50/60Hz 12V, 3A / AC
Cavo (accessorio)
Adattatore Tipo EIAJ
Guida a lama basculante

Brand

Entrust

Azienda commerciale specializzata nella gestione di viti e altri componenti, supporta il mondo della produzione in Giappone. Conduce transazioni dirette con i principali produttori giapponesi e contribuisce alla produzione fin dalla fase di sviluppo di nuovi prodotti.

© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.