



EXACT 12V

Gli EXACT 12V e ANGLE EXACT 12V di BOSCH sono avvitatori a batteria con frizione a stacco automatico per l'industria, che offrono il massimo in precisione, durata ed efficienza energetica. In situazioni di montaggio intralciate da cavi o tubi per aria compressa, la serie EXACT vi consentirà di ottimizzare i processi, realizzare prodotti migliori e ridurre i costi.

- Intensa luce a LED per illuminare l'area di lavoro
- Commutazione di rotazione dx/sx con una sola mano
- Protezione antirivavvio
- Peso ridotto, distribuzione bilanciata del peso per una migliore ergonomia
- Batterie in versione industriale per la massima durata
- Impostazione della coppia di serraggio solo con l'apposito attrezzo
- Elevatissima precisione di ripetitività
- Service senza problemi grazie a connettori e componenti uguali
- Segnali ottici e acustici informano sul livello di carica della batteria e sulla qualità degli avvitiamenti



EXACT 12 V

Modello	Codice ordinazione	Coppia di serraggio in materiale elastico/duro secondo ISO 5393 (Nm)	Numero di giri (a vuoto)	Attacco utensile	Dati caratteristici batteria (V)	Senso di rotazione	Peso secondo EPTA (kg)
EXACT 12V-6-670	0 602 496 400	1,5 – 6	135 – 670 *	Mandrino a cambio rapido da 1/4"	12V **	R/L	0,85 kg (con batteria)
EXACT 12V-3-1100	0 602 496 401	1 – 3	220 – 1100 *	Mandrino a cambio rapido da 1/4"	12V **	R/L	0,85 kg (con batteria)
EXACT 12V-2-670	0 602 496 402	0,5 – 2	135 – 670 *	Mandrino a cambio rapido da 1/4"	12V **	R/L	0,85 kg (con batteria)

* Sotto il 50% del numero di giri la potenza può essere inferiore
 ** Batteria non inclusa

ANGLE EXACT 12V

Modello	Codice ordinazione	Accessori di completamento	Coppia di serraggio in materiale elastico/duro secondo ISO 5393 (Nm)	Numero di giri (a vuoto)	Dati caratteristici batteria (V)	Senso di rotazione	Peso secondo EPTA (kg)
ANGLE EXACT 12V-12-400	0 602 496 400	con testa ad angolo da 12V	2-10 max. 12*	74-370** con Power Boost max. 500	12V	R/L	1,1****
		con adattatore 0 602 496 022 e testa filettata dritta 0 607 453 631	1,5-6 max. 6,5*	134-670** con Power Boost max. 910	12V	R/L	1,2****
ANGLE EXACT 12V-6-600	0 602 496 601	con testa ad angolo da 12V	2,0-6,0	120-600** con Power Boost max. 800	12V	R/L	1,1****
		con adattatore 0 602 496 022 e testa filettata dritta 0 607 453 631	1,0-3,0	220-1100** con Power Boost max. 1450	12V	R/L	1,2****
ANGLE EXACT 12V-3-600	0 602 496 602	con testa ad angolo da 12V	1,0-3,5	120-600** con Power Boost max. 800	12V	R/L	1,1****
		con adattatore 0 602 496 022 e testa filettata dritta 0 607 453 631	0,5-2,0	220-1100** con Power Boost max. 1450	12V	R/L	1,2****

* Possibile solo in modalità ciclo: < 5 avvitiamenti al minuto
*** Batteria non inclusa

** Potenza limitata al numero di giri <50%
**** incl. batteria da 3,0Ah e testa ad angolo

TESTE AD ANGOLO PER ANGLE EXACT 12V

Modello	Codice ordinazione	Coppia di serraggio max. (Nm)	Attacco utensile	Peso Kg	Quantità
Teste ad angolo 12 V	0 602 496 020	15	Att. quadro 3/8"	0,18	1
	0 602 496 021	15	Mandr. cambio rapido 1/4"	0,18	1
Adattatore 12 V Adattatore per ANGLE EXACT 12V da utilizzare con le teste ad angolo da 180 W	0 602 496 022		Flangia per testa ad angolo da 180 W	0,1	1
Testina dritta	0 607 453 631	6	Mandr. cambio rapido 1/4"	0,2	1



Clic&Go! 12V

Codice	Descrizione
1 600 A01 9R8	caricabatteria GAL 12V-40 +2 x batterie GBA 2,0Ah
1 600 A01 NC9	caricabatteria GAL 12V-40 +1 x batteria GBA 2,0Ah + 1 x batteria GBA 4,0Ah
1 600 A01 B20	caricabatteria GAL 12V-40 +2 x batterie GBA 6,0Ah
3 607 950 027	Chiave di regolazione
3 607 031 930	EXACT CONFIGURATOR 5.1